

Instellen startmodus regenerereencyclus – Voorbeeld omzetten van automatische naar handmatige start

Stap	Cursor	Handelingen	
1	▶ ◀ ◀ ◀ ▲ 3 1 1 2	<u>Toegang tot menu</u> → Toets de viercijferige code in m.b.v. de cursors op het bedieningspaneel.	
2	V - ▶ → MLTD	→ Druk op → V. → In het display verschijnen zeven submenu's. → Selecteer met de cursor (3), in de onderste regel MLTD .	CONF - MAINT – IDENT PLUS - MLTD - ☉ - EINDE
3	V	→ " MLTD " knippert. → Bevestig dit met → V.	
4	▼	→ Weergave display → OCHTEND. → Druk op → ▼.	<MLTD> OCHTEND
5	▼	→ Weergave display → MIDDAG . → Druk op → ▼.	<MLTD> MIDDAG
6	▶ ▼▲ V	<u>Wijzigingen startmodus</u> → Selecteer met ▶ " AUTO ". → Zet AUTO om naar HAND → Druk meerdere malen op "V" totdat "AVOND" verschijnt.	MIDDAG AUTO 11:00 – 60 – 12:00 MIDDAG HAND 11 :00 – 60 – 12:00 <MLTD> AVOND
7	V	→ Weergave display → AVOND. → Druk op meerdere malen op V totdat in het display EIND staat.	
8	V	<u>Submenu verlaten</u> → Druk nogmaals op V.	EIND
9	▶ V	<u>Terug naar dagelijks weergave</u> → Selecteer met ▶ " EINDE ". → Weergave display → EINDE knippert. → Druk op → V - Weergave display - voorbeeld " TOT UW DIENST ".	CONF - MAINT – IDENT PLUS - MLTD - ☉ - EINDE TOT UW DIENST 10 :30 UUR