

Voorbeeld instellen regenerereencyclus middag

Stap	Cursor	Handelingen	
1	<p>▶ ◀ ◀ ▶</p> <p>3 1 1 2</p>	<p><u>Toegang tot menu</u></p> <p>→ Toets de viercijferige code in m.b.v. de cursors op het bedieningspaneel.</p>	
2	<p>V</p> <p>-</p> <p>▶ → MLTD</p>	<p>→ Druk op → V.</p> <p>→ In het display verschijnen zeven submenu's.</p> <p>→ Selecteer met de cursor (3), in de onderste regel MLTD.</p>	<p>CONF - MAINT – IDENT PLUS - MLTD - Ⓢ - EINDE</p>
3	V	<p>→ "MLTD" knippert.</p> <p>→ Bevestig dit met → V.</p>	
4	▼	<p>→ Weergave display → OCHTEND.</p> <p>→ Druk op → ▼.</p>	<p><MLTD> OCHTEND</p>
5	▼	<p>→ Weergave display → MIDDAG.</p> <p>→ Druk op → ▼.</p>	<p><MLTD> MIDDAG</p>
6	<p>▶</p> <p>▼ ▶</p> <p>V</p> <p>▶</p> <p>▼ ▶</p> <p>▶</p> <p>▼ ▶</p> <p>V</p>	<p><u>Instellen van de regenerereeduur</u></p> <p>→ Selecteer met ▶ "60".</p> <p>→ Zet het aantal "MINUTEN" op de gewenste duur.</p> <p>→ <u>De starttijd regeneratie loopt met wijziging mee.</u></p> <p>→ Druk op "V" voor het "VOLGENDE SCHERM".</p> <p>→ Selecteer met ▶ "T1 = 08".</p> <p>→ Zet de "MINUTEN" op de gewenste tijd.</p> <p><i>Stel deze waarde voor een maaltijd zonder soep niet hoger in dan 09 / 10, met soep niet hoger dan 11 / 12!</i></p> <p>→ Selecteer met ▶ "R = 50%".</p> <p>→ Zet de "MINUTEN" op de gewenste tijd.</p> <p>→ Druk meerdere malen op "V" totdat "AVOND" verschijnt.</p>	<p>MIDDAG AUTO 11:00 – 60 – 12:00</p> <p>MIDDAG 5° T1 = 08 R = 50%</p> <p>MIDDAG 5° T1 = 08 R = 50%</p> <p><MLTD> AVOND</p>
7	V	<p>→ Weergave display → AVOND.</p> <p>→ Druk op → V → In het display staat EIND.</p>	
8	V	<p><u>Submenu verlaten</u></p> <p>→ Druk nogmaals op V.</p>	<p>EIND</p>
9	<p>▶</p> <p>V</p>	<p><u>Terug naar dagelijks weergave</u></p> <p>→ Selecteer met ▶ "EINDE".</p> <p>→ Weergave display → EINDE knippert, druk op V.</p> <p>→ Druk op → V - Weergave display - voorbeeld "START OM 11:00 UUR".</p>	<p>CONF - MAINT – IDENT PLUS - MLTD - Ⓢ - EINDE</p> <p>START OM 11 :00 UUR 10 :30 UUR</p>